



項目	性能				備考
周波数帯域 (MHz)	FM-VHF(L) 76~108	VHF(H) 170~222	UHF 470~770	BS-CS-IF 1000~2610	FMカット スイッチ付
標準利得 (dB)	25~30	28~33	27~35	27~35	
定格出力レベル (dBμ)	105 (2波)	105 (5波)	111 (2波)・102 (※)	103 (24波)・100 (35波)	
入力アッテネータ (dB)	0~10	0~10	0~10	0~10	スイッチ切換
利得調整範囲 (dB)	0~-10連続	0~-10連続	0~-10連続	0~-10連続	
雑音指数 (dB)	5以下	5以下	6以下	6以下 (1000~2150MHz) 8以下 (2150~2610MHz)	最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75				
V S W R	3以下	3以下	3以下	2.5以下	
混変調 (dB)	-46以下	-46以下	-46以下	—	
相互変調 (dB)	—	—	—	-55以下	2信号3次歪
出力モニター (dB)	-20				
コンバータ供給電源	DC+15V (6W)				
耐雷性	±15kV (1.2/50μs)				
電源電圧 (V)	AC100±10% (50/60Hz)				
消費電力 (W)	6.5 (14)				()内6W送電時
使用温度範囲 (℃)	-10~+40				
質量 (kg)	0.7				

※. アナログ7波+デジタル9波 (デジタル-10dB運用)

付属	壁面取付ネジ	1	軟鋼	亜鉛メッキ
付属	FP-5接栓	3	黄銅	ニッケルメッキ
5	電源コード	1		
4	接栓	4	F形	ニッケルメッキ
3	裏板	1	アルミ	脱脂
2	パネル	1	軟鋼板	ニッケルメッキ
1	カバー	1	アルミ	黒色塗装印刷
項番	部品名	数量	材質	処理

簡易共同受信用CS・BS・U・V・FMブースタ
EZSWP33
外観図および仕様書

承認 審査 作成

八木アンテナ株式会社
7417852